

TEHNISKO DATU LAPA

PENOSIL Backer Rod PE 450

Polietilēna putu apaļa aukla ar slēgtām šūnām aukstās blīvēšanas darbiem. Slēgta šūnu struktūra neļauj uzsūkt mitrumu vai gaisu. Ļoti elastīga un saspiežama vieglākai uzstādīšanai. Savietojama ar poliuretānu, hibrīdu polimēru, silikonu un lielāko daļu citu auksto hermētiķu.

Pielietojums

Produkts ir ideāli piemērots izmantošanai kā pamatmateriāls dažādos savienojumos, lai kontrolētu hermētiķa dziļumu un izvairītos no trīspusējas saķeres. Piemēram, fasāžu un grīdu kompensācijas un kontroles šuvēs, saliekamo paneļu savienojumos, logu un durvju rāmju perimetros utt. To var izmantot arī kā pagaidu savienojumu blīvējumu.

Lietošana

Virsmām jābūt sausām un tīrām no putekļiem, netīrumiem un eļļas.

Auklas diametram jābūt aptuveni par 25 % lielākam nekā šuves platums. Aukla tiek uzstādīta, ņemot vērā, ka tā nodrošina hermētiķa pareizo dziļumu un formu šuvē. Uzstādot auklu, jānodrošina, ka atbalsta materiāla virsma netiek bojāta.

Aukla uzstādīšanas laikā nedrīkst būt pārāk izstiepta vai saspiesta. Ja savienojumu malām nepieciešama gruntēšana, tā jāveic pirms auklas uzstādīšanas.

Tehniskie dati

Ipašības	Vērtība	Mērvienība
Blīvums	22±6	kg/m ³
Ugunsreakcija (EN 13501-1)	E	
Temperatūras izturība	-40...+90	°C

Krāsa

Pelēka.

Iepakojums

Auklas diametrs	Metri kastē
Ø6 mm	1500 m/box
Ø10 mm	550 m/box
Ø20 mm	150 m/box
Ø25 mm	220 m/box
Ø30 mm	160 m/box
Ø40 mm	270 m/box

Uzglabāšana

Uzglabāt sausā un vēsā vietā, tālu no siltuma avotiem un tiešas saules gaismas.

Drošības informācija

Šis produkts ir izstrādājums, kam nav paredzēta ķīmisko vielu izdalīšana, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1907/2006 par ķīmisko vielu reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un

ierobežošanu (REACH). Tam nav nepieciešama drošības datu lapa.

Putas var uzkrāt elektrostatisko lādiņu, kas var izraisīt strāvas triecienu. Temperatūra virs +250 °C var izraisīt materiāla sadalīšanos. Saskare ar uzliesmojošiem materiāliem un/vai siltumu var izraisīt eksplozijas.

Utilizācijas nosacījumi

Šī produkta pareizā utilizācija ir: sadedzināšana atbilstošās sistēmās ar enerģijas reģenerāciju, iznīcināšana poligonos vai pārstrāde.

Piezīme: Šajā dokumentā sniegtās instrukcijas ir balstītas uz ražotāja veiktiem testiem un ir sniegtas pēc labākās gribas. Materiālu un pamatņu atšķirību, kā arī dažādo lietošanas iespēju dēļ, kas ir ārpus mūsu kontroles, ražotājs nav atbildīgs par sasniegtajiem rezultātiem. Jebkurā gadījumā ieteicams pārbaudīt produkta piemērotību lietošanas vietā. Ražotājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt produktus.

Šis TDS aizstāj un atceļ visas iepriekšējās datu lapas par šo pašu produktu.